

Boîte de raccordement de luminaire de plafond

U 71 DAD



U 71 DAD

Boîte de raccordement de luminaire de plafond

Référence produit: 97154801

Dimensions: 71 x 71 x 106 mm

Boîte de raccordement de luminaire de plafond, Combinable, sortie de 35 mm, 2 parties, convient pour tous les types de coffrage et pour le double coffrage, hauteur 89 mm, couplage arrière avec douille fileté M5 (capacité de charge 10 kg) servant à la prise en charge d'un crochet à visser, avec indice de protection IP30, Tension nominale d'isolement: 400V AC, sans halogène, Nombre d'entrées 45°: 4

Fxation par collage ou cloutage, Membrane pour le perçage, Plage d'étanchéité M16 - M25, compatible avec une barre de support



Caractéristiques techniques

Propriétés électriques

Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Type de protection:	IP30
Adapté à:	Constructions en coffrages béton
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie supérieure:	autres
----------------------------------	--------

Dimensions

Largeur:	71 mm
Longueur:	71 mm
Hauteur:	106 mm

Propriétés du matériel

sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament selon EN 60695-2-11:	650 °C
Qualité industrielle:	non

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Fixation par collage ou cloutage
-------------------	----------------------------------

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	- %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polypropylène
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène

Accessoires

- [97056201 - WAD VD - Boîte de sortie murale](#)
- [97912201 - DH 90-M5 - Crochet à visser](#)
- [97911901 - DH 100-M5 - Crochet à visser](#)
- [19599501 - LFR - Foret étagé](#)
- [92510101 - HW VD-60 - Couvercle](#)
- [97022001 - RVB 20 - Raccord de tube](#)
- [97022501 - RVB 25 - Raccord de tube](#)
- [97023201 - RVB 32 - Raccord de tube](#)
- [97024001 - RVB 40 - Raccord de tube](#)
- [97174801 - U 71 KP-M5 - Couplage](#)
- [97810001 - IBT LZA-OE - Pince à perforer](#)
- [97811801 - IBT LZA-18 - Pince à perforer](#)
- [97812301 - IBT LZA-23 - Pince à perforer](#)
- [97891401 - IBT STE-LZA/14 - Outil de poinçonnage](#)
- [97891801 - IBT STE-LZA/18 - Outil de poinçonnage](#)
- [97892301 - IBT STE-LZA/23 - Outil de poinçonnage](#)
- [97910201 - U 71 VDF - Couvercle](#)
- [97910401 - U 71 VDS - Couvercle](#)
- [97910501 - ES-10 - Vis de montage](#)
- [97910601 - ES-18 - Vis de montage](#)
- [97910701 - ES-25 - Vis de montage](#)
- [97911001 - GWB - Fond fileté](#)
- [97915501 - WED - Mandrin d'écartement](#)
- [97921001 - VBN - Couplage](#)
- [97921201 - VB 71 - Accessoires IBT](#)
- [97921301 - VB 80/85 - Accessoires IBT](#)
- [97921401 - VB 90 - Accessoires IBT](#)
- [97921501 - VB 105 - Accessoires IBT](#)
- [97924001 - NAS-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924201 - NA-AL - Accessoires IBT](#)
- [97924301 - NA-AL/gl - Accessoires IBT](#)
- [97926001 - ANSW - Accessoires IBT](#)
- [97953001 - U 71 BSK-NA - Socle borgne](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Socle borgne](#)

[97953601 - STH-ELP - Cartouche à insérer](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Socle borgne](#)

[97953901 - U 71 BSK - Socle borgne](#)

[97957001 - STH 70 - Barre support](#)

[97959001 - STH 90 - Barre support](#)

[97960001 - STH 100 - Barre support](#)

[97961001 - STH 110 - Barre support](#)

[97963001 - STH 130 - Barre support](#)

[97964001 - STH 140 - Barre support](#)

[97965001 - STH 150 - Barre support](#)

[97967001 - STH 170 - Barre support](#)

[97969001 - STH 190 - Barre support](#)

[97973001 - STH 230 - Barre support](#)

[97974001 - STH 240 - Barre support](#)

[97979001 - STH 290 - Barre support](#)

Cable gland

$$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$$

